

Opsætning:

1. Åben ConfigTool (**HUSK AT BENYTTE DEN OPDATERET VERSION**)
2. Initialisere Skærm for at kunne opdatere og reset. Det gør at man kan bruge samme password på Panel og Skærm.
3. Initialisere både Panel og skærm, angiv det samme password.
4. Gå i menuen System Settings i ConfigTool.
 - a. **HUSK AT UDFYLDE DET VALGT PASSWORD I BOKSEN "Search Settings"**
5. Vælg din skræm på listen og indstil DST og NTP-indstillingerne, gør det samme for Panelet efter.
6. Gå til Building Config i ConfigTool.
7. Udfyld "Global Parameters"
 - a. Server Type: VTO
 - b. Server address: IP på Panel.
 - c. Server Password: Password på Panelet.
 - d. VTO Password: Password på Panel.
 - e. VTH Password: Password på Skærm.
 - f. Hvis du får ændret "Registered PWD" så er standart 123456.
8. Byg din konfig ved at trykke på "Add Node"
 - a. Vælg en "Unit VTO(Main)".
 - b. Vælg det antal etager du har (ret Floor Number til det antal etager du skal bruge).
 - c. Vælg det antal Lejligheder du har pr. etage (ret Room Number til det antal lejligheder du skal bruge).
9. Sammenkøbel Panel med Unit VTO(Main) ved at sætte flueben i begge felter og tryk på **Association knappen**.
10. Sammenkøbel Skærm med Host under Room feltet, ved at sætte flueben i begge felter og tryk på **Association knappen**.
11. tryk på "Association List" knappen, marker alle enheder og tryk på "Config" knappen.
12. Nu genstarter enhederne med de valgte indstillinger.
13. Tilgå Panel via dens IP-adresse og en browser.
14. Tryk på "Local Settings" knappen.
15. Design dit "Facade Layout" som dit Panel ser ud og tryk "Confirm".
16. Tildel lejlighederne til de ønskede knapper, ved at trykke på det blanke felt og vælg den lejlighed der skal være på feltet.
17. Nu kan Panelet ringe til Skærmene.

App adgang (DMSS):

1. Lokalt på Skærmen tryk på QR kode knappen.
2. Du skal oprette en bruger da du skal bruge DMSS.
3. Aktiver feltet "Sky" og vælg en adgangskode.
4. i DMSS-appen trykker du tilføj enhed og scanner QR koden som er vist på fanen DMSS under QR kode knappen på skærmen.
5. Følg guiden på mobilen.

Tilføj brikker:

1. Tilgå Panel via dens IP-adresse og en browser.
2. Tryk på fanen "Household Settings".
3. Gå til "Personnel Management" og tryk "Add".
4. Angiv "Personnel No., Room No. og Username."
 - a. Vi anbefaler at kalde "Personnel No.", "Room No." for lejligheds nr. f.eks. 101.
5. Tryk på kort ikonet ud for den bruger du vil tilføje et kort til.
6. Tryk på "Issue Card", hold brik foran brik læser (du høre et bip).
7. Tryk på "Confirm Send Card".