



## Safire videodørtelefon ringetryk

SF-VI111-IPW-1MF

- Tilslut videodørtelefon ringetryk til strøm og netværk via kabel.
  - Hent *SADP tool* fra [www.safirecctv.com/download-center/](http://www.safirecctv.com/download-center/)
  - Inde i SADP trykker du på *Refresh* og vælger kameraet 
  - Angiv ny Admin kodeord og tryk på *Enable EasyConnect* – ☐ Enable EasyConnect  
Verification code er på labelen på bagsiden af dørtelefonen
  - Aktiv *DHCP*, tast Admin koden og tryk på *Modify*. ☐ Enable DHCP
- 
- Installer *Guardian Vision* på mobilen og opret en Safire konto eller login med din eksisterende.
  - Inde i appen trykker du på + symbolet i øverste højre hjørne.
  - Tryk på *Manuel tilføjelse* 
  - Udfyld SN, det står på bagsiden af videodørtelefonen.
  - Udfyld *Verification code*, den findes på bagsiden af videodørtelefonen.
  - Følg resten af guiden i *Guardian Vision*.

Se mere på [www.Safirecctv.com](http://www.Safirecctv.com)